

ストリームライト スティンガー 取扱説明書

特徴

90ルーメン(11,000キャンドルパワー)を誇るこのクラス最高の明るさです。充電式ですので使用後はホルダーにセットしておけば14時間程度でフル充電します。また充電電池は1000回以上の繰り返し充放電が可能です。

使用方法

1. 本体ヘッド部にあるノックスイッチを押すと点灯します。消灯する時はもう一度スイッチを押して下さい。

注意

1. 点灯時バルブ(球)はかなり発熱するのでヘッド部分を下にして置かないで下さい。ヘッドのレンズを溶かし変形させる事があり、また火事の原因やバルブの寿命を極端に短くします。やけどの危険があるので、バルブ交換も完全にバルブが冷めてから行って下さい。
2. たいへん明るいフラッシュライトなので直接ランプの光を見ないで下さい。
3. 使用開始は必ず一昼夜(12 - 14時間)充電して下さい。
- 4 充電電池(ニッカドバッテリー)は解体しないで下さい。
5. 充電器はストリームライト以外いかなる物も充電しないで下さい。
6. 充電が完了したらコンセントから電源アダプターは外して下さい。
7. 充電器は燃えやすい物の上または近くに設置しないで下さい。
8. 充電器本体の赤いランプが点灯している時は充電をしています。充電開始から5 - 6時間で60%程度充電されます。

仕様

- サイズ:18.7 x 4.06 x 2.74cm
- 重量:284g(充電電池を含む)
- 防水性能:IPX4(生活防水)
- 明るさ:90ルーメン(11,000カンデラ)
- 照射距離:210m
- 本体素材:航空機用アルミ合金(6000系)
- 色:ブラック
- 替ランプ:クセノン球(最大寿命30時間)
- 充電方式:家庭用AC(100V電源)充電器付
- 点灯時間:約1.25時間(満充電時)
- フォーカス調節可
- エンドキャップには替球が収納されています。
- アメリカ製